⊕ BUNDESREPUBLIK DELITSCHI AND

DE 197 46 620 A 1

⑥ Int. CL<sup>6</sup>: H 01 I 29/861

DELITSCHES

MARKENAMT

 Aktenzeichen: Anmeldetag: Offenlegungstag: PATENT- UND

197 46 620 6 22, 10, 97 6. 5.99

DE 197 46 620 A

Anmelder

Siemens AG, 80333 München, DE

⊕ Frfinder

Keller, Wolfgang, Dipl.-Phys. Dr., 81739 München.

(6) Entgegenhaltungen:

wο 95 22 842 A1 THE BREAKDOWN VOLTAGE OF NEGATIVE CHRWATHRED

p\*n DIODES USING A SOI LAYER", Solid-State Electronics, Vol. 41, No. 5, pp 787-788, 1997;

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

Prüfungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt (A) Halblaitardioda

Die Erfindung betrifft eine Halbleiterdiode mit zwei Elektroden, die Kethode (20) und Anode (10) bilden, Diese Halbleiterdiode zeichnet sich dadurch aus, daß mindestens eine der Elektroden gekrümmt ist, und deß die Oberfläche der anderen Elektrode höchstens 20% des Produkts aus der Breite der enderen Elektrode und der inneren Randlänge der gekrümmten Elektrode beträgt. Die Erfindung sieht ferner vor, eine elektrische Schaltung so aufzubauen, daß sie eine Halbleiterdiode enthält, wobei die Helbleiterdiode zwei Elektroden enthelt, die Kethode (20) und Anode (10) bilden, und sich dadurch auszeichnet, daß mindestens eine der Elektroden gekrümmt ist. und daß die Oberfläche der anderen Elektrode höchstens 20% des Produkts aus der Breite der anderen Elektrode und der inneren Randlänge der gekrümmten Elektrode beträgt.





# DE 197 46 620 A 1

#### Beschreibung

Die Erfindung betrifft eine Halbleiterdiode mit zwei Elektroden, die Kathode und Anode bilden.

Die Erfindung betrifft ferner eine elektrische Schaltung, die wenigstens eine Halbleiterdiede mit zwei Elektroden, die Kathede und Anote bilden, enthält.
Dioden sind unsymmetrisch aufsebaute Zweipole, deren Widerstand von der Polarität und der Größe der angelesten

and n-doueren bereichen des gietchen habienters.

Als Dioden sind bekannt: Schaltdioden, Schottkydioden, Gleichrichterdioden, Zenerdioden, Diacs, Fotodioden, Kapazitätsdioden, nin-Dioden, Step-Recovery-Dioden, Tunneldioden, Backward-Dioden.

Es ist bekannt, daß die Kapazität zwischen den Elektroden untereinander sowie zwischen den einzelnen Blektroden und dem Substrat auf dem ist angeordnet sind, durch zwei verschiedene Mechanismen bewirkt wird. Hierbei handelt es sich um die Soerrschiehtkanzzität und um die Diffusionskanzzität.

Die Spernschichtspazialit kommt dahreb zustunde, daß bei einem in Spernichtung vorgespannten po-Diergung ner ein geringer Stätigungsstom flicht. Anderdem ist eine Reauflanding verbande. Die bedeutet, daß ein im Spernichungsgeofen blook wir ein vertundschaftener Kondensstern wirkt. Mit zunehmender Spernspannung werbreiter ist die Spernichtensterner Kondensstern wirkt. Mit zunehmender Spernspannung werbreiter ist die Spernichtensterner Spernspannung und der Spernspannung L. – O hat die Spernschichtspazität C, mit zunehmender Spernspannung L, bedinnten. Bei der Spernspannung L, – O hat die Spernschichtspazität C. – wirt.

$$C_{smax} = C_s(U_r = 0) = C_{so} = A \cdot \sqrt{\frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot e}{2|U_d| \cdot \left|\frac{1}{n_d} + \frac{1}{n_p}\right|}}$$

Hierbei ist A die Querschnittsfläche der Sperrschicht und  $e_r$  die relative Dielektrizitätskonstante. Sie beträgt für Germanium  $E_{c,0} \approx 16$  und für Silizium  $E_{c,0} \approx 20$ . Die Abhängigkeit von  $C_a$  als Funktion der Sperrspannung  $U_c$  ist durch od die folgende Beziehung näherungsweise gegeben:

$$C_e = \frac{C_{so}}{\sqrt{1 + \frac{U_r}{U_p}}}$$

Die Diffusionskapszisit einspricht einer inneren Träghni der Diede, die vor allen Diragen durch die Träghni der Minoritätlaslangsteiger in den Bahagebeiten vernracht wir. Wird die Diede in Durchalb Ertricken, so flictlen in den Bahagebeiten sowohl Majoritäts- als such Minoritätsträgerströme. Die Zonen sind zwar in sich elektrisch netural, aber das Zu- und Abführen der Elektronen bew. Lichterlashungen erfolgt mit getrennten Strömen (Feld-bew. Diffusionstoren). Bei kleinen, raschen Verinderungen der Durchalbepannung wirkt dieser Mechanismas sufgrund seiner Trägheit wie eine Kapazität. Rie wird als Diffusionskapazität. Geseichnet, C. sig den Durchalbetron Erpoprientional nob-

$$C_{d} = \frac{e \cdot A}{2 \cdot U_{T} \cdot |I_{s}|} \cdot (L_{P} + L_{N}) \cdot \frac{n_{A} \cdot n_{D}}{n_{A} + n_{D}} \cdot I_{d}$$

Die Diffusionskapazität spielt bei schnellen Schaltvorgängen, bei denen eine leitende Diode abrupt in den Sperrzustand gebracht wird, eine Rolle. Die gespeicherten Ladungen in den Bahngebeten können dann nur durch Rekombination verschwinden, und die Sparanung an der Diode inimut etwa exponentiell ab.

Aus diesen Gleichangen folgt unmittelber, daß die gesante Kapazität zu der Guerschnitsfliche der Sperschieht proprietal ist. Aus diesen Grund weisen die bekannen Häbblieterdosen linitienförunge Kahndengebieta auf, beien die Querschnitsfliche der Sperschicht minimal ist. Eine darüber binausgebende Verringerung der Kapazität ist bei den bekannten Dischen nicht möglich Dies machs isch vor allen Dingen bei inner Anwendung mit hochfrequeunen Signalen

Si storend benericher.
ISD Glescrossich Discharge) – Schuzzdioden dienen dazu, ein elektronisches Bauteil, beispielsweise einen Felder-fektransisor, oder eine elektrische Schultung wor einer inverseiben Schüldung durch eine elektrostatische Balludung zu sehützen, done die Paraktion zu sehet zu Sechulzung durch eine Schuldung und eine Fundungspotential geschaltet. Die die Schutzdioden zu seine Schuldung und ein Erdungspotential geschaltet. Die die Schutzdioden in Spreichtung und eine Schutzdioden in der unter Schutzdioden in Spreichtung und eine Schutzdioden in der unter Schutzdioden in der unter Schutzdioden in Spreichtung und eine Schutzdioden in der unter Schutzdioden in der Schutzdioden in der unter Schutzdioden in der Schutzdi

der Diode ist erforderlich, um das hochfreiseunte Signal möglichst wesig zu dämpfen. Die bekamnten Dioden sind mit dem Nechteil behafte, daß Ber Kapazitist hoch ein, das die Hochfreiseunziganz zu state gedingth und verzent wird. Die Pfrinkung lieg die Aufgabe zugenmös, die Nachteile des Stundes der Technik zu verneiden. Insbesonders soll der Stunden der Stunden der Stunden zu der Stunden der Technik zu verneiden. Insbesonders soll sehen den einstehen Belätzeiden und dem Substatus rateilet wird.

Erfindungsgemäß wird diese Aufgabe bei einer gattungsgemäßen Halbleiterdiode dadurch gelöst, daß mindestens einem der Bektroden gekrümmt ist, und daß die Oberfläche der anderen Bektrode höchstens 20% des Produkts aus der Breite der anderen Biektrode heträgt.

Breite der anderen Biektrode und der inneren Randlänge der gekrümnten Biektrode beträgt.



## DE 197 46 620 A 1

Die Erfindung sieht also vor, anstelle der bekannten gradlinigen Elektroden eine oder mehrere gezielt verformte Elektroden einzusetzen. Diese Verformung erfolgt durch eine Verkrimmung

Die Erfindung sieht außerdem vor, die andere Elektrode so auszugestalten, daß sie eine gezielt kleinere Fläche als die gekrümmte Elektrode aufweist. Bei der anderen Elektrode kann es sieh um die Kathode oder die Anode handeln. Die gekrümmte Elektrode kann dabei durch die Anode oder die Kathode gebildet werden.

Eine besonders zweckmäßige Ausführungsform der Erfindung zeichnet sich dadurch aus, daß die Oberfläche der anderen Elektrode böchstens 15% des Produkts aus der Breite der anderen Elektrode und der inneren Randlänge der gekrümmten Elektrode beträgt.

Bine weitere vorteilhafte Ausführungsform der Erfindung weist das Merkmal auf, daß die Oberfläche der anderen Elektrode blöchstens 20% der Oberfläche der gekrifumaten Elektrode beträgt.

Besonders zwechmäßig ist set glie elektriche Unfahleiterigte so unszusestalten daß die Oberfläche der anderen Elek-

neutrode noonstens 20% der Operfactie der gekrunmitten hieterrode betragt.

Besonders zweckmäßig ist es, die elektrische Halbleiterdiode so auszugestalten, daß die Oberfläche der anderen Elektrode höchstens 15% der Oberfläche der gekrümmten Elektrode beträgt.

Es ist femer vorteilhaft, daß die gekrümmte Elektrode eine Oberfläche von höchstens 15 um<sup>2</sup> aufweist.

Die Erfindung sieht ferner vor, eine gattungsgemäße elektrische Schaltung vo aufzuhauen, daß sie eine Halbieterdivide entält, mit zwei Bektroden, die Kätnde und Anoch bilden, wobei sich die Halbieterdivide daturch ausseichnet, daß is mindestens eine der Elektroden gekritumt ist, und daß die Oberfliche der anderen Elektrode bickstens 20% des Produkts aus der Bestie der anderen Elektrode und der immeren Randflisse net ersektrimtens Elektrode brider.

Zweckmäßigerweise ist eine Halbleiterdiode so ausgestaltet, daß die gekrümmte Elektrode so stark gekrümmt ist, daß die andere Elektrode wenigstens teilweise von der gekrümmten Elektrode umgeben ist. Diese Ausführungsform der Halbleiterdicke bewirkt eine noch weiterebende Verringerenu der Kanazität.

Grundsätzlich kann die gekrümmte Bektrode eine beliebige Forn aufweisen. Eine besonders geringe Kapazität zwischen der gekrümmten Elektrode und der anderen Elektrode läßt sich zweckmäßigerweise dadurch erreichen, daß die ge-

krümmte Elektrode Punktsymmetrie aufweist. Eine sowobl niedrige als auch genau bestimmbare Kapazität läßt sich dadurch erreichen, daß die gekrümmte Elektrode

wenigstens abschnittsweise die Form eines Kreisbogens aufweist.
Eine besonders zweckmäßige Ausführungsform der erfindungsgemäßen Halbleiterdiode zeichnet sich dadurch aus, daß die exframmte Elektrode Rineform aufweist.

Es ist ferner zweckmäßig, daß die andere Elektrode eine Kreisform aufweist.

Eine sowohl geringe als auch genau definierte Kapazität läßt sich dadurch erreichen, daß die andere Elektrode die Form eines Polygons aufweist. Unter einem Polygon wird hierbei ein Flächengebilde mit mindestens drei Ecken verstanden.

Zur weiteren Verringerung der Kapazität zwischen der gekrümmten Elektrode und der anderen Elektrode ist es zweckmäßig, daß die andere Elektrode im Mittelpunkt der gekrümmten Elektrode angeordnet ist.

Vorteilhafte Weiterbildungen und Besonderheiten der Erfindung ergeben sich aus den Unterarsprüchen und der nachfolgenden Darstellung eines bevorzugten Ausführungsbeispiels anhand der Zeichnungen. Von den Zeichnunsen zeist

Fig. 1 eine Aufsicht auf eine erste Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Halbleiterdiode:

Fig. 2 eine Aufsicht auf eine bekannte Halbleiterdiode, und

Fig. 3 eine Aufsicht auf eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Halbleiterdiode.

Die beiden in Fig. 1 dargestellten Halbleiterdioden sind auf einer in der Zeichnung nicht dargestellten Strukturebene miteinander in Parallelschaltung verbunden.

Hierbei liegt die Kathode 20 im Mittelpunkt der Anode 10. Die Kathode 20 weist einen Durchmesser  $d_X = 2 r_K$  auf, der der minimalen bei dem Herstellungsprozeß der Halbleiterdiode möglichen Strukturbreite entspricht. Die Kantenlänge einer einzelnen Kathode beträgt  $w_0 = 2 r_K - 1$  scharboden beträgt  $w_0 = 2 r_K - 1$ .

Um eine gewünschte Gesamtkantenlänge w zu erzielen, müssen  $N_k$  einzelne Bauelemente parallel geschaltet werden. 45 Für die Anzahl  $N_k$  der erforderlichen Bauelemente eilt:  $N_k = w/w_k$ .

Es ergibt sich eine Gesamtkathodenfläche:

### $A_{KG} = N_k \times A_{Kk} = w \pi r_K^2/(2 \pi r_K) = w r_K/2$

Die Gesamtkathodenfläche  $A_{KG}$  beträgt bei gleicher Gesamtkantenlänge lediglich die Hälfte der Gesamtkathodenfläche  $A_{KI}$  der nachfolgend anhand von Fig. 2 dargestellten linearen Struktur.

Durch die dargestellte Anordnung wird auch eine vorteilhafte Abschirmung gegenüber äußeren elektromagnetischen Feldern erzielt. Diese Anordnung hat den zusätzlichen Vorteil, daß gleichzeitig eine besonders geringe und genau definierbare Kanozistig erzielt wird.

Die anhand von Fig. 2 dargestellten Halbleiterdioden gehören zum Stand der Technik. Sie weisen eine lineare Struktur auf. Die Gesamtkantenlinge w setzt sich aus den beiden auf die Anoden 40 und 60 gerichteten Kantenlingen w/2 der Kathodes 50 zusammen. Die Gesamtkantbenlingen werden Ax; beträgt:

#### $A_{KL} = 2 r_K x w/2 = w x r_D.$

Aus der in Fig. 3 daspeteilten Ausführungsform einer orfindungsgemäßen Halbbieterdieck wird ersichtlich, dal zwisehne der Kalische 130 und der Andoct 110 aus schmard erfünzbereich 120 leigt, dessem Beiteit vorzugsweise (d. Jun bis 1,3 µm berrigt. Die Breite des Grenzbereichs 120 legt die maximale Stromstärke zwischen der Kathode 130 und der Anoct 110 fest.

X

65

## DE 197 46 620 A 1

### Bezugszeichenliste

10 Anode 20 Kathode 40 Anode

50 Kathode 60 Anode 110 Anode

110 Anode 120 Grenzbereich 10 130 Kathode

25

60

#### Patentansprüche

- 1. Halbleiterdiode mit zwei Elektroden, die Kathode (20, 130) und Anode (10, 110) bilden, daduurch gekennzeichnet, daß mindestens eine der Elektroden gekrunnt ist, und daß die Oberfläche der anderen Elektrode bischstens 20% des Produkts aus der Breite der anderen Elektrode und der inneren Randlänge der gekrimmten Elektrode besche der Schrift und der inneren Randlänge der gekrimmten Elektrode besche der Schrift und der Schrift
  - cogn.

    2. Hälbeiterdiode nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche der anderen Elektrode höchstens

    15% des Produkts aus der Breite der anderen Elektrode und der inneren Randlänge der gekrümmten Elektrode be-
  - trägt.

    3. Halbleiterdiode nach einem der Ansprüche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche der anderen Elektrode hichstens 20% der Oberfläche der sekrimmten Elektrode betriet.
    - Halbleiterdiode nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Oberfläche der anderen Elektrode höchstens 15% der Oberfläche der gekrümmten Elektrode beträgt.
  - Haibleiterdiode nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die gekrümmte Elektrode eine Öberfläche von böchstens 15 jmf aufweist.
     Haibleiterdiode nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die gekrümmte Elektrode so
  - stark gekrimmt ist, daß die andere Elektrode wenigstens teilweise von der gekrimmten Elektrode umgeben ist.
    7. Halbleiterdode nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die gekrümmte Elektrode Punktsymmetrie aufweise.
  - Halbleiterdiode nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, daß die gekrümmte Elektrode wenigstens abschnittsweise die Form eines Kreisbogens aufweist.
     Halbleiterdiode nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, daß die gekrümmte Elektrode Ringform aufweist.
  - Halbleiterdiode nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß die andere Elektrode eine Kreisform aufweist.
     Halbleiterdiode nach einem der Ansprüche 1 bis 10. dadurch gekennzeichnet, daß die andere Elektrode die
  - Form eines Polygons aufweist.

    12. Halbleiterdiode nach einem der Ansprüche 1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, daß die andere Elektrode im Mit-
  - telpunkt der gekrümmten Elektrode angeordnet ist.

    13. Elektrische Schaltung, dadurch gekennzeichnet, daß sie wenigstens eine Halbleiterdiode nach einem der Ansortisch E bis 12 enhält.

Hierzu 2 Seite(n) Zeichnungen





Fig. 1




Fig. 2

Nummer: Int. Cl.<sup>6</sup>; Offenlegungstag: DE 197 46 620 A1 H 01 L 29/861 6. Mai 1999




Fig. 3